

# MOZART 1200

Anleitung

SPEECH  
ENTERPRISE



## Allgemeines:

Mozart 1200 ist ein digitales Wiedergabegerät für die Einspielung von Wartemusik in Verbindung mit allen modernen Telefonanlagen.

- USB Flash Drives bis zu 32GB
- 32 MB interner Speicher

## Lieferumfang:

- Mozart 1200 System
- CE-geprüftes Netzteil
- Anschlusskabel mit Klinkenstecker 3,5 mm
- 4GB USB Stick mit GEMA gebührenfreier Musik
- Line-Interface

## Technische Daten:

Format:	MP3s (16 bis 320 kbps)
Input:	USB-Anschluss Flash-Memory
Output:	8 Ohm / 600 Ohm
Speisung:	10 Volt / ca. 1 Watt
Abmessungen:	116 x 86 x 36 mm
Montage:	Wand Montage / Tischgerät
Arbeitstemperatur:	zwischen 5° C bis 35° C.
Reinigung:	keine Chemikalien / Flüssigkeiten verwenden

## **Anschluss an die TK-Anlage:**

1. Impedanz auf 600 Ohm einstellen.
2. Anschlusskabel bei "Music out" anschliessen.
3. Anschlusskabel mit dem Musikeingang der TK-Anlage verbinden.\*
4. Netzadapter an das Stromnetz anschliessen
5. Netzadapter am Anschluss "POWER" anschliessen.

### **ACHTUNG!**

Bei Einspeisung in analogen Anschluss (a/b) bitte beachten:

- \* Wird Mozart 1200 über einen analogen Anschluss an die TK-Anlage angeschlossen, ist das Line-Interface zwischenzuschalten. Bei Nichtbeachtung ist jede Gewährleistung ausgeschlossen!

## **Wiedergabe von Wartemusik:**

- Gewünschte MP3s in Hauptverzeichnis des USB-Stick kopieren\* (MP3s in Unterordnern des USB-Sticks werden nicht erkannt)
- USB-Stick an Mozart 1200 anschließen.
- Stromversorgung des Mozart 1200 unterbrechen.
- Gespeicherte Daten werden automatisch in einer Endlosschleife wiedergegeben.
- Regeln Sie die Lautstärke mittels des Lautstärkereglers auf der rechten Seite des Gehäuses.
- Um mitzuhören drücken Sie die "SPK"-Taste auf der Rückseite des Gerätes.

\*Ist die Summe der MP3s im Hauptverzeichnis größer 32MB (Interner Speicher), werden diese direkt vom USB-Stick abgespielt. Im internen Speicher abgelegte Daten bleiben erhalten und werden abgespielt, sobald der USB-Stick entfernt wird.

Sind die im Hauptverzeichnis gespeicherten MP3s kleiner 32MB, werden sie im internen Speicher des Gerätes abgelegt und wiedergegeben, sobald die "USB" LED erloschen ist.

## Hotline:

E-Mail: techsupport@speech-enterprise.de

GEMA Lizenz Nachweis:



**GEMA**

BEZIRKSDIREKTION  
NÜRNBERG

### FAXNACHRICHT

An [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Kundennummer: [REDACTED]

Von Iris Reger  
GEMA  
Bezirksdirektion Nürnberg

Telefon (0911) 93359 - 269

Fax (0911) 93359 - 254

E-Mail ireger@gema.de

Seiten 1

Nürnberg, 22. Februar 2011

Dear Sir or Madam

**CD's „Best of Music on hold – Vol. 1 + Vol. 2“**

The result of our examination of the above mentioned CD's is that none of the title belongs to the worldwide GEMA-repertoire.

Yours faithfully

GEMA  
Bezirksdirektion Nürnberg

i. A. Iris Reger

Sollten Sie andere als die mitgelieferte Musik verwenden, beachten Sie die Urheberrechte bzw. GEMA- Abgabepflicht

© SPEECH ENTERPRISE GmbH  
Kopieren oder Vervielfältigen des vorliegenden Handbuchs-  
auch auszugsweise- nur mit schriftlicher Genehmigung der  
SPEECH ENTERPRISE GmbH  
Technische Änderungen vorbehalten